

technical datasheet



A-FIRE Optischer Rauchsensor FD8030

DETECCIÓN (INCENDIO)

Sensibilität	Gemäß den Normen EN54 - 7: 2000 / A2: 2006
Zeit um in den Standby-Modus zu wechseln	Bis zu 40 s
Wiederanlaufzeit	2 s
Schutzbereich	Kreisdurchmesser 15m
Maximale Montagehöhe	11 m
STROM UND VERBRAUCH	
Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	10V ~ 30V
Standby Verbrauch	120mA
Maximalverbrauch aktiviert	18mA / 10V DC , 55mA / 30V DC

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP43
Maximale Feuchtigkeit	90%

ERKENNUNG

Detektionstechnik	Rauch Konventionell
-------------------	----------------------------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	Konventionell
Typ	Optischer Rauchsensor
Art der Erkennung	Optisch
MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Abmessungen	47 x 100 (Ø) mm
Nettogewicht	100 g
CONEXIONES (INCENDIO)	
Kabel	2 Leiter, ein- oder mehradrig, isoliert und geschirmt
Kabelquerschnitt	0.8 ~ 2.5 mm²

