

HIKVISION®



Ip personenzähler Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

DS-2CD6825G0/C-IVS

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
WDR	WDR
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Nebelschutz System	Ja
Bitrate	32Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja
Spiegel	On / Off

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)
Audioausgabe	1

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	8W
Amperezahl	660mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

VIDEOANALYSE

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S y G
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 20 Kanäle
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2 mm
Maximale Membranöffnung	F/2.25
Blickwinkel	104°
Anzahl der Optiken	2
Filtro IR	Si

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgroße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 45 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PRO
Technologie	IP

technical datasheet

Erkennungsmodus	Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied)
KI-Funktionen	Personenzählung
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Si
Personenzähler	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	168 x 61 x 41 mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	435 g
Gewicht mit Verpackung	730 g

NACHTSICHT

Nachtsicht	6 m
Nachtsichtmodus	IR
Wellenlänge	850 nm

Art der Kamera	Personenzähler
ACHSE	
Bewegung	Ohne Bewegung
EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)	
Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang

