



# AJAX

## Co brandmelder

### FIREPROTECT2-C-RB-W

#### TECHNISCHE DATEN

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Kompatibilität           | <b>Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid</b> |
| LED Anzeigen             | <b>Ja</b>                                   |
| LED Farben               | <b>Verde / Rojo / Amarillo</b>              |
| Tamper                   | <b>Ja</b>                                   |
| Art der Benachrichtigung | <b>Akustik</b>                              |
| Lautstärke Sirene        | <b>85 dB bis 3 Meter</b>                    |

#### UMGEBUNG

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>0 °C ~ 50 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP20</b>         |
| Verwendung            | <b>Innen</b>        |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>80%</b>          |

#### ÜBER FUNK

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Frequenz               | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>            |
| Übertragungsreichweite | <b>Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)</b> |
| Maximale Leistung RF   | <b>Hasta 20 mW</b>                      |
| Protokoll              | <b>Jeweller</b>                         |

#### ERKENNUNG

|             |           |
|-------------|-----------|
| Detektortyp | <b>CO</b> |
|-------------|-----------|

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Abmessungen            | <b>86 x 86 x 43.5 mm</b> |
| Nettogewicht           | <b>150 g</b>             |
| Gewicht mit Verpackung | <b>200 g</b>             |
| Farbe                  | <b>Weiss</b>             |

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Technologie | <b>Drahtlos</b>    |
| Typ         | <b>Brandmelder</b> |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Batteriemodell      | <b>2 x CR123A / 3V</b> |
| Batterielebensdauer | <b>Bis zu 7 años</b>   |

#### SENSOR

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Sensor Typ | <b>CO-Melder : Chemischer Sensor</b> |
|------------|--------------------------------------|

