



## Hd-cvi minidome Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

HAC-ME2241C

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>2 Megapixel</b>                   |
| BLC                | <b>Ja</b>                            |
| HLC                | <b>Ja</b>                            |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                            |
| AGC                | <b>Ja</b>                            |
| AWB                | <b>Ja</b>                            |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                  |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                         |
| Video Ausgang      | <b>1 x BNC HDCVI alta definición</b> |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>         |
| OSD Menü           | <b>Ja</b>                            |

### NACHTSICHT

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nachtsicht      | <b>20 m</b>                  |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>                    |
| Anzahl der LEDs | <b>1</b>                     |
| IR ON/Off       | <b>Automatisch / Manuell</b> |
| Smart IR        | <b>Ja</b>                    |
| Starlight       | <b>Ja</b>                    |

### ENTFERNUNG DORI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Detektieren    | <b>39 m</b> |
| Beobachten     | <b>15 m</b> |
| Erkennen       | <b>8 m</b>  |
| Identifizieren | <b>4 m</b>  |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>    |
| Spannung              | <b>12V</b>   |
| Verbrauch (w)         | <b>5.5W</b>  |
| Amperezahl            | <b>460mA</b> |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Abmessungen  | <b>144.7 x 76.7 x 146.4 mm</b>  |
| Material     | <b>Aluminium und Kunststoff</b> |
| Nettogewicht | <b>410 g</b>                    |

### BILD

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>            |
| Sensorauflösung              | <b>1920 x 1080</b>       |
| Sensorgröße                  | <b>1/2.8'</b>            |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/4s ~ 1/100,000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.004Lux</b>          |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 65dB</b>     |

### LINSE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Linsen Typ                | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite                | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung   | <b>F/1.6</b>  |
| Blickwinkel               | <b>110°</b>   |
| Minimale Fokussentfernung | <b>500mm</b>  |

### PIR

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Pir Detektionstechnologie | <b>Infrarot</b>                |
| PIR Warnungsmethode       | <b>Weißes Licht und Sirene</b> |
| PIR Einbauhöhe            | <b>2.2m ~ 2.5 m</b>            |
| Pir Erkennungsreichweite  | <b>15 m / 110°</b>             |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-20 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Technologie    | <b>HD-CVI</b>   |
| Art der Kamera | <b>Minidome</b> |
| Serie          | <b>PIR</b>      |

### ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Gewicht mit Verpackung | 510 g |
|------------------------|-------|

## AUDIO (KAMARAS)

|                      |    |
|----------------------|----|
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
|----------------------|----|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Audio Eingang | 1 Eingang |
|---------------|-----------|

## ALARMEN

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Alarm Eingänge /Ausgänge | 1 salida |
|--------------------------|----------|

