

**AJAX**

Rauch brandmelder

FIREPROTECT-B**TECHNISCHE DATEN**

Kompatibilität	Ajax-Zentralen
LED Anzeigen	Sí
Tamper	Sí
Art der Benachrichtigung	Akustisch und visuell
Lautstärke Sirene	85dB
Temperaturaktivierung	59°C ±2°C
Alarmaktivierungszeit	0.15 s

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	132 x 132 x 31 mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	220 g
Farbe	Schwarz

ERKENNUNG

Detektortyp	Rauch
Temperatur für Alarmsprung	60°
Rauchererkennung	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	2 x CR2032 / 3V
Batterielebensdauer	Bis zu 4 años

SENSOR

Sensor Typ	Fotoeléctrico
------------	----------------------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 65 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	80%

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsreichweite	Bis 1300 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Hasta 20 mW

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	Drahtlos
Typ	Brandmelder

DRAHTLOSE ÜBERTRAGUNG

Frequenz	868MHz
----------	---------------

