



## AJAX

### Rauch brandmelder FIREPROTECT-W

#### TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	<b>Ajax-Zentralen</b>
LED Anzeigen	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Lautstärke Sirene	<b>85dB</b>
Temperaturaktivierung	<b>59°C ±2°C</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>132 x 132 x 31 mm</b>
Material	<b>Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>220 g</b>
Farbe	<b>Weiss</b>

#### ÜBER FUNK

Frequenz	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Übertragungreichweite	<b>Bis 1300 m (ohne Hindernisse)</b>
Maximale Leistung RF	<b>Hasta 20 mW</b>

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Benachrichtigung	<b>Akustisch und visuell</b>
Alarmaktivierungszeit	<b>0.15 s</b>

#### SENSOR

Sensor Typ	<b>Fotoeléctrico</b>
------------	----------------------

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>0 °C ~ 65 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>80%</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	<b>Drahtlos</b>
Typ	<b>Brandmelder</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	<b>2 x CR2032 / 3V</b>
Batterielebensdauer	<b>Bis zu 4 años</b>

#### ERKENNUNG

Detektortyp	<b>Rauch</b>
-------------	--------------

