



## AJAX

### Rauch und hitze brandmelder

### FIREPROTECT2-HS-RB-W

#### TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	<b>Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid</b>
LED Anzeigen	<b>Sí</b>
LED Farben	<b>Verde / Rojo / Amarillo</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Lautstärke Sirene	<b>85 dB bis 3 Meter</b>
Temperaturaktivierung	<b>64°C</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Schutzart	<b>IP20</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>80%</b>

#### ÜBER FUNK

Frequenz	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Übertragungreichweite	<b>Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)</b>
Maximale Leistung RF	<b>Hasta 20 mW</b>
Protokoll	<b>Jeweller</b>

#### ERKENNUNG

Detektortyp	<b>Rauch und Hitze</b>
-------------	------------------------

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Benachrichtigung	<b>Akustik</b>
--------------------------	----------------

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>124 x 124 x 45 mm</b>
Nettogewicht	<b>270 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>330 g</b>
Farbe	<b>Weiss</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	<b>Drahtlos</b>
Typ	<b>Brandmelder</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	<b>2 x CR123A / 3V</b>
Batterielebensdauer	<b>Bis zu 7 años</b>

#### SENSOR

Sensor Typ	<b>Rauchererkennung: optischer Doppelspektrumsensor / Temperaturerkennung: Thermistor</b>
------------	---

#### DETECCIÓN (INCENDIO)

Termovelocimétrico	<b>10°C / min</b>
--------------------	-------------------

