



## Switch puertos con puertos PoE

### LR1002-1ET



#### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 65 °C</b> |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>            |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dimensiones | <b>79 x 52 x 23 mm</b> |
| Peso neto   | <b>60 g</b>            |

#### CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Transmisión ancho de banda | <b>RG59: 400 m / 100Mbps / 1000m / 10Mbps</b> |
| Puerto BNC                 | <b>1</b>                                      |

#### INFORMACIÓN GENERAL

|      |                              |
|------|------------------------------|
| Tipo | <b>Transmisor EoC Activo</b> |
|------|------------------------------|

#### PUERTOS ETHERNET

|                  |          |
|------------------|----------|
| 10 / 100 Base-TX | <b>1</b> |
|------------------|----------|

#### ESTANDAR DE RED

|             |           |
|-------------|-----------|
| IEEE802,3af | <b>Sí</b> |
| IEEE802,3at | <b>Sí</b> |

#### PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Protección sobretensiones línea a tierra | <b>4KV</b> |
| Protección sobretensiones línea a línea  | <b>2KV</b> |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|             |           |
|-------------|-----------|
| Consumo (w) | <b>2W</b> |
|-------------|-----------|

