



**HIKVISION**  
accessories

## Lecteur intérieur avec empreinte / carte rfid 125khz

**DS-K1201AEF**

### IDENTIFICATION

Mode	<b>Empreinte / Carte</b>
Nombre d'empreinte	<b>5000</b>
Type de badge	<b>RFID 125KHz</b>
Distance de lecture maximale	<b>3 cm ~ 10 cm</b>
Temps de reconnaissance d'empreinte	<b>inférieur à 1 s</b>
Type de capteur d'empreinte	<b>Capteur optique</b>
Ratio faux positif (FAR) empreinte	<b>≤ 0.001%</b>
Ratio faux négatif (FRR) empreinte	<b>≤ 0.01%</b>
Autentificación múltiple	<b>Si</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>1.6W</b>

### CARACTÉRISTIQUES

Alerte sonore	<b>Oui</b>
Anti sabotage	<b>Oui</b>
DIP Switch	<b>Oui</b>

### COMMUNICATION

Mode de communication avec le contrôleur	<b>RS485</b>
--	--------------

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Surface</b>
Dimensions	<b>132 x 62 x 44 mm</b>
Poids net	<b>260 g</b>
Poids avec emballage	<b>420 g</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 70 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type de contrôle	<b>Lecteur</b>
------------------	----------------

