



## Telecamera minidome hd-cvi da 2 megapixel e ottica fissa

HAC-ME2241C

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>2 Megapixel</b>
BLC	<b>Sì</b>
HLC	<b>Sì</b>
3D-NR	<b>Sì</b>
AGC	<b>Sì</b>
AWB	<b>Sì</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>1 x BNC HDCVI alta definizione</b>
Modalità giorno / notte	<b>Automatico / Manuale</b>
Menu OSD	<b>Sì</b>

### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>20 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>IR</b>
Numero di LED	<b>1</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
Smart IR	<b>Sì</b>
Starlight	<b>Sì</b>

### DISTANZA DORI

Rilevare	<b>39 m</b>
Osservare	<b>15 m</b>
Riconoscere	<b>8 m</b>
Identificare	<b>4 m</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5.5W</b>
Amperaggio	<b>460mA</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>144.7 x 76.7 x 146.4 mm</b>
Materiale	<b>Alluminio e plastica</b>
Peso netto	<b>410 g</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>1920 x 1080</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.8'</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/4s ~ 1/100,000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.004Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Piu di 65dB</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fissa</b>
Distanza focale	<b>2.8 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.6</b>
Angolo di visione	<b>110°</b>
Distanza minima di messa a fuoco	<b>500mm</b>

### PIR

Modalità di rilevamento pir	<b>Infrarosso</b>
Tipo di avvertimento PIR	<b>Luce bianca e sirena</b>
Altura de instalación PIR	<b>2.2m ~ 2.5 m</b>
Distanza di rilevamento PIR	<b>15 m / 110°</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-20 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>PIR</b>
Tecnología	<b>HD-CVI</b>
Tipo di telecamera	<b>Minidome</b>
ASSI	
Movimento	<b>3-Axis</b>

# technical datasheet

Peso con confezione **510 g**

## AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Sì**

Ingresso audio **1 Ingresso**

## ALLARMI

Ingressi / uscite allarme **1 salida**

