



## AJAX

### Rivelatore antincendio fumo e CO

### FIREPROTECTPLUS-B

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	<b>Centrali Ajax</b>
Indicatori LED	<b>Sì</b>
Tamper	<b>Sì</b>
Volume sirena	<b>85dB</b>
Attivazione della temperatura	<b>59°C ±2°C</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>132 x 132 x 31 mm</b>
Materiale	<b>Plastica</b>
Peso netto	<b>220 g</b>
Colore	<b>Nero</b>

#### VIA RADIO

Frequenza	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distanza di trasmissione	<b>Fino a 1300 m (senza ostacoli)</b>
Potenza massima RF	<b>Hasta 20 mW</b>

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Type of notification	<b>Acustico e visivo</b>
Tempo di attivazione dell'allarme	<b>0.15 s</b>

#### SENSORE

Tipo di sensore	<b>Fotoeléctrico</b>
-----------------	----------------------

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>0 °C ~ 65 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>80%</b>

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	<b>Senza fili</b>
Tipo	<b>Rivelatore antincendio</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	<b>2 x CR2032 / 3V</b>
La durata della batteria	<b>Fino a 4 años</b>

#### RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	<b>Fumo e CO</b>
--------------------	------------------

