



## X-SENSE

### Sensore ottico di fumo interconnettibile

XS01-W

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Volume sirena	<b>85dB a 3 metros</b>
Protocollo di interconnessione	<b>Link +</b>
Numero massimo di dispositivi interconnessi	<b>24</b>
Vita utile	<b>10 anni</b>
Distanza di trasmissione	<b>Fino a 250 m</b>
Potenza del segnale RF	<b>10 mW</b>
Frecuencia	<b>869.25 ~ 869.3 MHz</b>

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	<b>Senza fili</b>
Tipo	<b>Sensore di fumo ottico</b>
Tipo di rilevamento	<b>Ottico</b>
Wi-Fi	<b>No</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>4.4 °C ~ 37.8 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>85%</b>

#### DETECCIÓN (INCENDIO)

Area di protezione	<b>20 ~ 40 m2</b>
--------------------	-------------------

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>Batteria</b>
Batteria incorporata	<b>Sí</b>
Modello di batteria	<b>Batteria al litio non sostituibile</b>
Consumo di allarme	<b>60mA</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>78 x 78 x 48 mm</b>
Peso neto	<b>90 g</b>
Peso con confezione	<b>130 g</b>

#### SENSORE

Tipo di sensore	<b>Fotoeléctrico</b>
-----------------	----------------------

