# technical datasheet



## HIKVISION° intrusion

## Central sem fios de 64 zonas DS-PWA64-L-WE

|          | ~                               |          |
|----------|---------------------------------|----------|
|          | $\wedge \wedge \wedge \wedge =$ | CONSUMO  |
| ALIMEINI | ALAUE                           | CONSOINC |

| Modo alimentação   | AC               |
|--------------------|------------------|
| Tensão             | 100V ~ 240V      |
| Amperagem          | 200mA            |
| Vida útil bateria  | ± 12 horas       |
| Batería de apoio   | Incluida         |
| Modelo de baterias | 4520mAh          |
| COMUNICAÇÃO        |                  |
| GPRS               | Sim              |
| Wi-Fi              | Sim              |
| RS232              | 1                |
| TCP/IP             | Sim              |
| Protocolo          | SIA - Contact ID |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

| Dimensões          | 170 x 170 x 38.6 mm |
|--------------------|---------------------|
| Material           | Plástico            |
| Peso líquido       | 550 g               |
| Peso com embalagem | 900 g               |

## INFORMAÇÕES GERAIS

| Serie           | AXPRO   |
|-----------------|---------|
| Tipo de central | Sem fio |

## CERTIFICAÇÃO

| Grau             | 2 |
|------------------|---|
| Classe ambiental | Ш |

#### VIA RÁDIO

| Frequência                   | 868mHz |
|------------------------------|--------|
| Número máximo de repetidores | 2      |

#### **EXTRAS**

| Reporte con voz       | Sim |
|-----------------------|-----|
| Notificação SMS       | Sim |
| Notificação chamada   | Sim |
| Número de cartões SIM | 1   |
| Indicadores LED       | Sim |

#### **ZONAS**

| Número máximo zonas     | 64 |
|-------------------------|----|
| Teclados                | 8  |
| Sirenes                 | 4  |
| Detector PIR com câmera | 48 |

#### **AMBIENTE**

| Temperatura de operação | -10 °C ~ 55 °C |
|-------------------------|----------------|
| Uso                     | Interior       |

### PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

| Códigos de utilizador | 30   |
|-----------------------|------|
| Registro de eventos   | 5000 |

#### **SABOTAGEM**

Tamper caixa Sim

