

**HIKVISION**  
intrusion

## Amplificador de relés BUS

### DS-PM501R4

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Modo alimentação      | <b>DC (através do BUS)</b> |
| Tensão                | <b>12V</b>                 |
| Amperagem             | <b>300mA</b>               |
| Consumo Standby       | <b>200mA</b>               |
| Saída Relay tipo      | <b>SPDT (DC / AC)</b>      |
| Saída Relay voltagem  | <b>24V / 250V</b>          |
| Saída Relay Amperagem | <b>16A / 16A</b>           |

#### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 50 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>            |

#### CERTIFICAÇÃO

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Grau             | <b>2</b>  |
| Classe ambiental | <b>II</b> |

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|         |            |
|---------|------------|
| Conexão | <b>BUS</b> |
|---------|------------|

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dimensões          | <b>155 x 110 x 31 mm</b> |
| Peso líquido       | <b>270 g</b>             |
| Peso com embalagem | <b>380 g</b>             |

#### INFORMAÇÕES GERAIS

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Serie           | <b>AXPRO</b>              |
| Compatibilidade | <b>Centrais Hikvision</b> |

#### ENTRADAS/SAÍDAS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Número de saídas | <b>4</b> |
| Relé de saída    | <b>4</b> |

