



**MOVOK**  
ACCESSORIES

**Netzteil dc 12v 10a**

**VK-12VDC10A-BOX-BAT**

## STROM UND VERBRAUCH

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Stromeingang                          | <b>100-240V ; 50/60 Hz</b>       |
| Stromausgang                          | <b>DC 12V</b>                    |
| Maximaler Leistungsverbrauch          | <b>10A</b>                       |
| Número de salidas                     | <b>9 Ausgänge pro Kupferpaar</b> |
| Ausgangsstecker                       | <b>Clema</b>                     |
| Función SAI                           | <b>Ja (Batterien 12V / 7AH)</b>  |
| Conexión batería                      | <b>F1</b>                        |
| Protección alimentacion               | <b>PTC-Sicherung</b>             |
| Maximaler Verbrauch für jeden Ausgang | <b>1,1A</b>                      |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Abmessungen  | <b>315 x 235 x 62 mm</b> |
| Nettogewicht | <b>2400 g</b>            |

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-20 °C ~ 45 °C</b> |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

