



△-FIRE

Pulsador de alarma
convencional

FD3050

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP40
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	93%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	98 x 96 x 41 mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	150 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	Konventioneller Alarm-Druckknopf
-----	----------------------------------

TECHNISCHE DATEN

Aktivierungsanzeige	Led rojo
---------------------	----------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	10V ~ 30V

ZERTIFIZIERUNG

Normativ	EN54-11
----------	---------

