A-FIRE

rauch-wärmesensor

FD8020R

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 55 °C**
Schutzart	**IP43**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**93%**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**40 x 102 (Ø) mm**
Material	**ABS Kunststoff**
Nettogewicht	**55 g**
Gewicht mit Verpackung	**60 h**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**10V ~ 30V**

DETECCIÓN (INCENDIO)

Sensibilität	**Gemäss den Normen EN54 - 5: 2000**
Schutzbereich	**Kreisdurchmesser 10m**
Maximale Montagehöhe	**8 m**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	**Rauch-Wärmesensor**

ERKENNUNG

Detektionstechnik	**Konvetionell Thermovelozimetrisch**