

**HIKVISION**  
accessories



Tastatur zur steuerung von dvr-  
und ptz-kameras

**DS-1006KI**

## EIGENSCHAFTEN (KEYBORDS)

Bildschirm	<b>Si</b>
Bildschirmtyp	<b>LCD</b>
Bildschirmgröße	<b>128 x 64</b>
Joystick	<b>4-axis</b>
User-Anzahl	<b>16</b>

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	<b>1</b>
RS232	<b>1</b>
RS485	<b>1</b>
RS422	<b>Si</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>4.5W</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>435 x 193 x 110 mm</b>
Nettogewicht	<b>1025 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>1630 g</b>

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ	<b>Tastatur zur Steuerung von DVR- und PTZ-Kameras</b>
-----	--

