



**A-SMART  
HOME**

Schaltbaren schalter mit 1  
tasten

**A-NS86-1L2W**

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>AC</b>
Spannung	<b>110V ~ 240V</b>
Standby Verbrauch	<b>0.02W</b>
Stromverbrauch	<b>10A</b>
Leistungsaufnahme	<b>800 W pro Segment / 2000 W insgesamt</b>

## SPEZIFIKATIONEN (SCHALTER)

Hintergrundbeleuchtung	<b>Ja</b>
Conexión eléctrica	<b>Nur mit Phasenkabel</b>
Touchscreen	<b>Ja</b>
Statuswiederherstellung nach Stromausfall	<b>Ja</b>
Lebenszyklus	<b>100000 Zyklen</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>50 x 50 x 30 mm</b>
Nettogewicht	<b>45 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>70 g</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-20 °C ~ 70 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>93%</b>

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ **Schaltbaren Schalter mit 1 Tasten**

