A-FIRE

rauch-wärmesensor

FD8020S

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**10V ~ 30V**
Maximalverbrauch aktiviert	**18mA / 10V DC , 55mA / 30V DC**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 55 °C**
Schutzart	**IP43**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

DETECCIÓN (INCENDIO)

Sensibilität	**Gemäss den Normen EN54 - 5: 2000**
Schutzbereich	**Kreisdurchmesser 10m**
Maximale Montagehöhe	**8 m**

CONEXIONES (INCENDIO)

Kabelquerschnitt	**0.8 ~ 2.5 mm2**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**47 x 100 (Ø) mm**
Material	**ABS Kunststoff**
Nettogewicht	**100 g**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	**Rauch-Wärmesensor**