



## AJAX

### Einbruchmeldezentrale drahtlos HUBBP-B

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>Batterie</b>
Eingebaute Batterie	<b>Nein</b>
Stützbatterie	<b>Eingang vorhanden</b>
Batteriemodell	<b>4.2 ~ 16.2 V</b>
Maximaler Leistungsverbrauch	<b>2A</b>

#### EXTRAS

Mobile App	<b>Ajax Security System</b>
SMS Benachrichtigung	<b>Sí</b>
Anruf Benachrichtigung	<b>Sí</b>
Notificación Push	<b>Sí</b>
SIM-Kartennummer	<b>2</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>75%</b>

#### ÜBER FUNK

Frequenz	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Übertragungreichweite	<b>Bis 2000 m (ohne Hindernisse)</b>
Protokoll	<b>Jeweller / Wings</b>

#### TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Maximale Benutzer	<b>50</b>
-------------------	-----------

#### SABOTAGE

Tamper Box	<b>Sí</b>
------------	-----------

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>196 x 238 x 100 mm</b>
Nettogewicht	<b>720 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>1030 g</b>
Farbe	<b>Schwarz</b>

#### ZONEN

Maximale Anzahl von Zimmer	<b>50</b>
Maximale Anzahl von Geräten	<b>100</b>
Automatisierte Szenarien	<b>32</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Normativ	<b>EN50131</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	<b>Drahtlos</b>
------------------	-----------------

#### KOMMUNIKATION

Mobilfunknetz	<b>2G / 3G / LTE</b>
---------------	----------------------

