

**AJAX**

Drahtloser Rauchmelder EN54-SMOKE-W

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Ja
LED Farben	Verde / Rojo / Amarillo
Tamper	Ja
Schutz vor Fehllarmen	Ja, HazeFlow 2-Algorithmus
Alarmaktivierungszeit	3 s

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 50 °C
Schutzart	IP21C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	80%

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsreichweite	Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Hasta 20 mW
Protokoll	Jeweller

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	Batterie
Batteriemodell	2 x CR123A / 3V
Batterielebensdauer	Bis zu 5 años

SENSOR

Sensor Typ	Rauchererkennung: optischer Doppelspektrumsensor
------------	---

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	124 x 124 x 54.2 mm
Nettogewicht	280 g
Gewicht mit Verpackung	340 g
Farbe	Weiss

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	Drahtlos
Typ	Brandmelder
Kompatibilität	AJAX Fire Hub

ZERTIFIZIERUNG

Normativ	EN54-7 / EN54-25
----------	-------------------------

ERKENNUNG

Detektortyp	Rauch
-------------	--------------

