



## AJAX

### Detector volumétrico dual de cortina inalámbrico

#### CURTAINPROTECT-B

#### DETECCIÓN

Tipo detector	<b>Inalámbrico</b>
Distancia detección	<b>11 m</b>
Ángulo detección	<b>6° Horizontal / 90° Vertical</b>
Altura de instalación	<b>2.4 m</b>
Método detección	<b>infrarrojo (I)</b>
Velocidad de detección	<b>0.15 s</b>
Inmunidad mascotas	<b>Hasta 15 kg y 40 cm</b>
Antimasking	<b>Sí</b>
Tecnología de detección	<b>Volumétrico dual de cortina</b>

#### SENSOR

Tipo de sensor	<b>2 x sensores infrarrojos pasivos</b>
Doble sensor PIR	<b>Sí</b>
Ajuste sensibilidad	<b>Sí</b>
Alta sensibilidad	<b>Sí</b>
Media sensibilidad	<b>Sí</b>
Baja sensibilidad	<b>Sí</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Batería incorporada	<b>Sí</b>
Modelo de baterías	<b>CR123A / 3V</b>
Duración de la batería	<b>Hasta 3 años</b>

#### INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	<b>Inalámbrica</b>
------------	--------------------

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-25 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP54</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	<b>Pared / Techo</b>
Dimensiones	<b>134 x 44 x 34 mm</b>
Peso neto	<b>120 g</b>
Color	<b>Negro</b>

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	<b>Centrales Ajax</b>
Indicadores LED	<b>Sí, Alarma , tamper , señal</b>
Tamper	<b>Sí</b>

#### TRANSMISIÓN INALÁMBRICA

Frecuencia	<b>868MHz</b>
------------	---------------

