



AJAX

Detector de incendios humo

FIREPROTECT-B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Ajax
Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí
Volumen sirena	85dB
Activación temperatura	59°C ±2°C

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	132 x 132 x 31 mm
Material	Plástico
Peso neto	220 g
Color	Negro

VIA RADIO

Frecuencia	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distancia transmisión	Hasta 1300 m (sin obstáculos)
Potencia máxima RF	Hasta 20 mW

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	Inalámbrica
Tipo	Detector de incendios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de notificación	Acústica y visual
Tiempo de activación de alarma	0.15 s

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 65 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	80%

DETECCIÓN

Tipo detector	Humo
Temperatura para salto de alarma	60°
Detección de humo	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	2 x CR2032 / 3V
Duración de la batería	Hasta 4 años

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA

Frecuencia	868MHz
------------	---------------

SENSOR

Tipo de sensor	Fotoeléctrico
----------------	----------------------

