



## Botón de apertura de puerta sin contacto

ISK-841B(LED)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Indicadores LED  | <b>Sí</b>            |
| Colores LED      | <b>Verde / Rojo</b>  |
| Tipo de conexión | <b>NO / NC / COM</b> |
| Vida útil        | <b>100.000 usos</b>  |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Dimensiones | <b>86 x 50 x 37.7 mm</b> |
| Material    | <b>Acero</b>             |
| Peso neto   | <b>180 g</b>             |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>  |
| Voltaje           | <b>12V</b> |

### INFORMACIÓN GENERAL

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| Tipo | <b>Botón de apertura de puerta sin contacto</b> |
|------|-------------------------------------------------|

### PROPIEDADES

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Retardo            | <b>1 ~ 25 seg</b>                                 |
| Aviso Led          | <b>Rojo Encendido (standby) / Verde Encendido</b> |
| Rango de detección | <b>4 cm ~ 12 cm</b>                               |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-20 °C ~ 50 °C</b> |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>            |

