SMART A-HOME

Interruptor con 2 botones

A-NS86-2L1W

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**110V ~ 240V**
Consumo Standby	**0.02W**
Consumo de corriente	**10A**
Potencia de carga	**300W para carga resistiva / 100W para carga LED**

ESPECIFICACIONES (INTERRUPTORES)

Retroiluminación	**Sí**
Conexión eléctrica	**Solo con cable fase**
Panel táctil	**Sí**
Recuperación de estado tras fallo eléctrico	**Sí**
Ciclo de vida	**100000 ciclos**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**50 x 50 x 30 mm**
Peso neto	**40 g**
Peso con embalaje	**60 g**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-20 °C ~ 70 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**93%**

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo	**Interruptor con 2 botones**