



A-SMART-HOME

Interruptor conmutable con 3 botones

A-NS86-3L2W

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	110V ~ 240V
Consumo Standby	0.02W
Consumo de corriente	10A
Potencia de carga	800W por segmento / 2000W en total

ESPECIFICACIONES (INTERRUPTORES)

Retroiluminación	Sí
Conexión eléctrica	Solo con cable fase
Panel táctil	Sí
Recuperación de estado tras fallo eléctrico	Sí
Ciclo de vida	100000 ciclos

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	50 x 50 x 30 mm
Peso neto	60 g
Peso con embalaje	80 g

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 70 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	93%

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo **Interruptor conmutable con 3 botones**

