technical datasheet

AJAX

Détecteur d'incendie fumé et co

FIREPROTECTPLUS-W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	**Panneaux Ajax**
Indicateurs LED	**Oui**
Anti sabotage	**Oui**
Volume sirène	**85dB**
Activation de la température	**59°C ±2°C**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**132 x 132 x 31 mm**
Matériel	**Plastique**
Poids net	**220 g**
Couleur	**Blanc**

VIA RADIO

Fréquence	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Distance de transmission	**Jusqu'à 1300 m (sans obstacles)**
Puissance maximum RF	**Jusqu'à 20 mW**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de notification	**Acoustique et visuel**
Temps d'activation alarme	**0.15 s**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**0 °C ~ 65 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**80%**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	**Sans fils**
Type	**Détecteur d'incendie**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	**2 x CR2032 / 3V**
Durée de la batterie	**Jusqu'à 4 ans**

DÉTECTION

Type de détecteur	**Fumé et CO**