



## ●detnov

### Centrale incendie

### CAD-150-1

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Mode d'alimentation   | <b>AC</b>                |
| Tension               | <b>90V ~ 264V</b>        |
| Batterie d'appui      | <b>Entrée disponible</b> |
| Modèle de batteries   | <b>2 x 7.5Ah</b>         |
| Consommation en repos | <b>165mA</b>             |

#### AMBIANCE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-5 °C ~ 50 °C</b> |
| Degré de protection           | <b>IP30</b>          |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>     |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>           |

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Dimensions           | <b>430 x 268 x 113 mm</b> |
| Poids net            | <b>1950 g</b>             |
| Poids avec emballage | <b>2500 g</b>             |

#### PROGRAMMATION

|                  |            |
|------------------|------------|
| Mode jour / nuit | <b>Oui</b> |
| Autosearch       | <b>Oui</b> |
| Auto-diagnostic  | <b>Oui</b> |

#### COMMUNICATION (INCENDIE)

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Software      | <b>Detnov Cloud</b> |
| Communication | <b>USB</b>          |

#### SORTIES (INCENDIE)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Relais de panne        | <b>1</b>   |
| Relais d'alarme        | <b>1</b>   |
| Sortie sirène          | <b>2</b>   |
| Sortie d'alarme 24V DC | <b>Oui</b> |

#### ZONES (INCENDIE)

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Nombre maximum de zones               | <b>250</b> |
| N° de boucles dans la centrale        | <b>1</b>   |
| Nombre maximum d'appareils par boucle | <b>250</b> |

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Technologie      | <b>Analogique</b> |
| Type de centrale | <b>Incendie</b>   |

#### CERTIFICATION

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Norme | <b>EN54-2 / EN54-4 / EN54-13</b> |
|-------|----------------------------------|

#### DISPLAY

|       |            |
|-------|------------|
| Écran | <b>Oui</b> |
|-------|------------|

