



AJAX

Détecteur d'incendie chaleur

FIREPROTECT2-H-SB-W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| Compatibilité | Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid |
| Indicateurs LED | Oui |
| Couleurs LED | Vert / Rouge / Jaune |
| Anti sabotage | Oui |
| Type de notification | Acoustique |
| Volume sirène | 85dB à 1 mètres |
| Activation de la température | 64°C |

AMBIANCE

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 50 °C |
| Degré de protection | IP20 |
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 80% |

VIA RADIO

| | |
|--------------------------|--|
| Fréquence | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Distance de transmission | Jusqu'à 1700 m (sans obstacles) |
| Puissance maximum RF | Jusqu'à 20 mW |
| Protocole | Jeweller |

CAPTEUR

| | |
|-----------------|--|
| Type de capteur | Détection de température : thermistance |
|-----------------|--|

DÉTECTION

| | |
|-------------------|----------------|
| Type de détecteur | Chaleur |
|-------------------|----------------|

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Dimensions | 86 x 86 x 43.5 mm |
| Poids net | 150 g |
| Poids avec emballage | 200 g |
| Couleur | Blanc |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Technologie | Sans fils |
| Type | Détecteur d'incendie |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|----------------------|---|
| Modèle de batteries | 2 baterías de litio irremplazables |
| Durée de la batterie | Jusqu'à 10 années |

DÉTECTION (INCENDIE)

| | |
|--------------------|-------------------|
| Thermovélocimétrie | 10°C / min |
|--------------------|-------------------|

