



# X-SENSE

Détecteur de fumée optique autonome avec Wi-Fi

XS01-WX

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	<b>Sans fil</b>
Type	<b>Détecteur de fumée optique</b>
Type de détection	<b>Optique</b>
Wi-Fi	<b>Oui</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>Batterie</b>
Batterie intégrée	<b>Oui</b>
Modèle de batteries	<b>CR123A / 3V</b>
Durée de la batterie	<b>Jusqu'à 1 an</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>78 x 78 x 48 mm</b>
Poids net	<b>90 g</b>
Poids avec emballage	<b>140 g</b>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume sirène	<b>85dB à 1 mètres</b>
Durée de vie	<b>10 ans</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>4.4 °C ~ 37.8 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>85%</b>

## WI-FI

Norme Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>
Bandes de fréquences	<b>2.4 GHz</b>
Application mobile	<b>X-Sense Home Security</b>

## CAPTEUR

Type de capteur	<b>Fotoeléctrico</b>
-----------------	----------------------

## DÉTECTION (INCENDIE)

Zone de protection	<b>20 ~ 40 m2</b>
--------------------	-------------------

