




## Centrale sans fils HUBBP-V2-NOCASE



### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>Batterie</b>
Batterie intégrée	<b>Non</b>
Batterie d'appui	<b>Entrée disponible</b>
Modèle de batteries	<b>4.2 ~ 16.2 V</b>
Consommation maximum	<b>2A</b>

### EXTRAS

Application téléphone portable	<b>Ajax Security System</b>
Notification via SMS	<b>Oui</b>
Notification appel téléphonique	<b>Oui</b>
Notification Push	<b>Oui</b>
Nombre de cartes SIM	<b>2</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>153 x 89 x 46 mm</b>
Poids avec emballage	<b>190 g</b>
Couleur	<b>Noir</b>

### ZONES

Nombre maximum pièces	<b>50</b>
Nombre maximum d'appareils	<b>100</b>
Scénarios automatisés	<b>32</b>

### PARTITIONS ET MÉMOIRES

Utilisateurs maximum	<b>50</b>
----------------------	-----------

### SABOTAGE

Antisabotage boîtier	<b>Oui</b>
----------------------	------------

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>75%</b>

### VIA RADIO

Fréquence	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distance de transmission	<b>Jusqu'à 2000 m (sans obstacles)</b>
Protocole	<b>Jeweller / Wings</b>

### CERTIFICATION

Classe	<b>2</b>
Norme	<b>EN50131</b>

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	<b>Sans fils</b>
------------------	------------------

### COMMUNICATION

Réseau mobile	<b>2G / 3G / LTE</b>
---------------	----------------------

