



● **detnov**

Módulo de salida de 1 relé

MAD-411-I

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>22V ~ 38V</b>
Consumo di allarme	<b>3mA</b>
Tipo di uscita del relè	<b>DC</b>
Uscita tensione relè	<b>30V</b>
Uscita amperaggio relè	<b>1000mA</b>

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP20</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	<b>Sì</b>
Isolatore di corto circuito	<b>Sì</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>100 x 100 x 26 mm</b>
Materiale	<b>Plastica ABS</b>
Peso netto	<b>85 g</b>
Peso con confezione	<b>115 g</b>

## INFORMAZIONI GENERALI

Tipo **Módulo de salida de 1 relé**

