



**MOVOK**  
ACCESSORIES

## Alimentatore dc 13.8v 5a VK-12VDC5A-M-UPS

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Ingresso di alimentazione  | <b>AC 100 / 240V</b>        |
| Uscita di alimentazione    | <b>DC 13.8V</b>             |
| Consumo massimo            | <b>5A</b>                   |
| Rango de voltaje de salida | <b>Ajustable 11 ~ 13.8V</b> |
| Función SAI                | <b>Si</b>                   |
| Conexión batería           | <b>Sì, fino a 500mA</b>     |
| Corrente de entrada        | <b>1600mA</b>               |
| Corrente di uscita         | <b>5000mA</b>               |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Installazione       | <b>Guida DIN / Parete</b> |
| Dimensioni          | <b>101 x 87 x 33 mm</b>   |
| Peso netto          | <b>280 g</b>              |
| Peso con confezione | <b>300 m</b>              |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-20 °C ~ 60 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

