

**AJAX**

## Mando a distancia SPACECONTROL-B

### FUNÇÕES (MANDO ALARME)

|                  |     |
|------------------|-----|
| Armado           | Sim |
| Desarmado        | Sim |
| Alarme de pânico | Sim |
| Indicador        | Led |
| Ativação parcial | Sim |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bateria incorporada | Sim             |
| Modelo de baterias  | 1 x CR2032 / 3V |
| Duração da bateria  | Até 5 anos      |

### VIA RÁDIO

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Frequência            | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz       |
| Distância transmissão | Até 1300 m (sem obstáculos) |
| Potência máxima RF    | Até 20 mW                   |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Dimensões    | 65 x 37 x 10 mm |
| Peso líquido | 15 g            |
| Cor          | Preto           |

### AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -20 °C ~ 50 °C |
| Humidade máxima         | 90%            |

