



A-FIRE

Sensor térmico de humos

FD8020S

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	10V ~ 30V
Consumo máximo ativada	18mA / 10V DC , 55mA / 30V DC

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Grau de protecção	IP43
Humidade máxima	90%

DETECÇÃO (INCÊNDIO)

Sensibilidade	Conforme as normas EN54 - 5 : 2000
Área de protecção	Círculo de 10m de diâmetro
Altura máxima de montagem	8 m

CONEXÕES (INCÊNDIO)

Secção Transversal do cabo	0.8 ~ 2.5 mm ²
----------------------------	---------------------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	47 x 100 (Ø) mm
Material	Plástico ABS
Peso líquido	100 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	Sensor térmico de humos
------	-------------------------

